SZAFA SK–PPOŻ. ZEWNĘTRZNA

II klasa ochronności, min. IP44, wnętrze obudowy – min. IP2X

160A RBK 00 | 160A RBK 00 | 160A RBK 00

WT-00 80A gL/gG | WT-00 80A gL/gG | WT-00 80A gL/gG

3 x LgY 95mm2

Rozłącznik bezpiecznikowy
3P L95300 10x38mm 20A 400VAC
wkładki 10x38mm 6A gG 500V CH10

PF431 – Automatyczny przełącznik faz PF-431

Automatyczny przełącznik faz PF-431

listwa zaciskowa

Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 230 V

3P 125A HCS 125AC | HXA021H | HXA021H | HXA004H-250AC/DC

URZĄDZENIE WYKONAWCZE PWP–W

Rozłącznik mocy
h3+ P630 4x400A
HCW401AR
Wyzwalacz wzrostowy
HXA004H
x160-P160-x250-P250-x630-P630
200-240VAC
Styki pomocnicze
2 x HXA021H

PEN

Ru≤5Ω

Uwaga
Poza budynkiem kabel układać wyłącznie w rurze ostonowej typu AROT

Proj. linia kablowa nN 0,4kV (WLZ)
typu YKY 4x70mm2

Przewody sterowania okablowania wewnętrznego szafy - LgY 2,5mm2

PH90 HDGS 5x1,5 żo 300/500V
30,0m

PH90 HDGS 2x1,5 żo 300/500V
30,0m

PH90 HDGS 5x1,5 żo 300/500V

PH90 HDGS 2x1,5 żo 300/500V

PWP-U1/1

URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE

Przycisk P.POŻ typu PWP1–W01–A–11–2LED7–M z sygnalizacją zadziałania zlokalizowany przy głównym wejściu

HC – LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERWONA - STAN DOZORU
HZ – LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIELONA - STAN URUCHOMIENIA

STEROWANIE URUCHOMIENIEM PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Sygnalizacja zadziałania P1 zlokalizowana przy głównym wejściu
OA2–W01–LPZ–230

URZĄDZENIE SYGNALIZUJĄCE

PWP-S1/1

Istn. złącze kablowe wolnostojące
nr ZK137638

POLE NR 1

PB5 2-V
690V
400A

WT-2C
200A gL/gG

PEN

20,0m	40,0m	60,0m
Proj. kabel N2XH-O 0,6/1 kV 4x50	Proj. kabel N2XH-O 0,6/1 kV 4x50	Proj. kabel N2XH-O 0,6/1 kV 4x50
kier. tablica licznikowa	kier. tablica licznikowa	kier. tablica licznikowa
Kościuszki 11 – TL–11	Kościuszki 11A – TL–11A	Kościuszki 11B – TL–11B
- klatka schodowa	- klatka schodowa	- klatka schodowa
TL-M11/1-9 TL-ADM TL-LU1-2	TL-M11A/1-9 TL-LU4 TL-LU3 TL-KL	TL-M11B/1-9 TL-LU5 TL-LU6

PH90 HDGS 2x1,5 żo 300/500V

20,0m | 20,0m | 10,0m | 10,0m

20,0m | 20,0m | 10,0m | 10,0m

PWP-S2/4 | PWP-U2/4 | PWP-S2/3 | PWP-U2/3 | PWP-S2/2 | PWP-U2/2 | PWP-S2/1 | PWP-U2/1

PH90 HDGS 5x1,5 żo 300/500V

10,0m | 10,0m | 10,0m | 10,0m

10,0m | 10,0m | 10,0m | 10,0m

PWP-S1/2 | PWP-U1/2 | PWP-S1/3 | PWP-U1/3 | PWP-S1/4 | PWP-U1/4 | PWP-S1/5 | PWP-U1/5 | PWP-S1/6 | PWP-U1/6

UWAGA: Dokładnych obmiarów należy dokonać na budowie

UWAGA:
POŁĄCZENIA WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK DLA PWP-U1/1 I PWP-S1/1

UWAGA:

NA WSZYSTKIE ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SIECI WŁASNOŚCI TAURON DYSTRYBUCJA NALEŻY UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY I UZGODNIĆ PROJEKT ZGODNIE WT

PROJEKT_DESIGN:
autorska pracownia architektoniczna_filip sage
ul_hiszpańska 38_42-612_tarnowskie góry
nip_6452437230_regon_000000000
tel_501945450_email_filipsage@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. ALL RIGHTS RESERVED

INWESTOR: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42–600 Tarnowskie Góry

ADRES INWESTYCJI: ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42–600 Tarnowskie Góry

TEMAT: DOPUSZCZENIE DO JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTOWAŁ/ DESIGNER:	mgr inż. Adrian Wiśniewski	NR UPR. (WKP/0218/PWOE/15 w branży elektr.)	PODPIS:

FAZA / PHASE: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA / BRANCH: ELEKTRYCZNA
SKALA / SCALE: ----
DATA / DATE: KWIECIEŃ 2024

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT SK-PPOŻ

NUMER RYSUNKU: E_04