PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

ZESTAW PODŁOGOWY – GNIAZDA

GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V (x2 – PODWÓJNE) IP44

WYPUST ZASILAJĄCY 1~FAZ. 230V

CZUJNIK OBECNOŚCI W TOALETACH

GSU GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44 PT

KORYTA ELEKTRYCZNE 200H60

PEL1 PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY

Oznaczenie obwodów:
PRZYKŁADOWE OZNACZENIE: Rx/Fx.x
Rx – Nazwa/numer rozdzielnicy
Fx.x – Nr zabezpieczenia

Oznaczenia rozdzielnic/tablic elektrycznych:
Rx – tablica główna portiernii i biura

1. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi i br opisem technicznym
2. Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem
3. Wszystkie kable i przewody układać zgodnie z normą N SEP–E–004
4. W pomieszczeniach socjalnych instalacje wykonać jako podtynkową
5. Wszystkie wybrane materiały wymagają zgody klienta,
6. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować urządzenia w stopniu ochrony min. IP44
7. W pomieszczeniach wilgotnych wszystkie elementy metalowe podłączyć do szyny PE
8. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia P/POŻ należy wykonać i uszczel odpowiednimi przepisami oraz informacjami zawartmi w opisie technicznym. Przejścia u niepalną typu HILTI min EI90, nie mniej jednak niż odporność ogniowa przegrody
9. Wszystkie elementy stalowe należy podłączyć do zacisków uziemienia PE w rozdzielnicy
10. Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku, elementy narysowano bez zachowania skali
11. Typy i przekroje przewodów pokazano na schematach rozdzielnicy
12. Oprawy oświetleniowe/ewakuacyjne z certyfikatem CNBOP
13. W przypadku wykorzystania istniejących lamp należy dokonać pomiarów natężenia oświ ilość zamontowanych lamp
14. Nie dopuszczone jest mocowanie elementów do dolnego pasa krat
15. Obciążenie maksymalne 30kg/m2 dla wszystkich instalacji
16. Koryta mocować co 2m
17. Koryta E90 mocować co 1m

SZYB WINDOWY 120 /100

Zabudować nową rozdzielnicę baru RP18a

Omijąć pion hydrantu

Listwa nad sufitem podw.

Listwa nad rozdzilnicą

Zdemontować istniejącą rozdzielnicę i zamontować projektowaną RP18

Zdemontować istniejącą rozdzielnicę i zamontować projektowaną RK18

Koryto kablowe 200h60 EL

Sufit natynkowo

roleta

bramka wejściowa

przycisk rolet

ekspres do kawy

witryna cukiernicza

lodówka

projektor

podłaczenie stołów (br arch.)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Projekt Wykonawczy

Piętro 18 - Instalacje elektryczne

branża	nr rysunku	
elektryczna	IE-01	
autorzy opracowania	nr uprawnień	podpis
PEŁ mgr inż. Marcin Paczyński	DOŚ/0228/PWBE/17 w spec. instalacje elektryczne	
BUD mgr inż. Piotr Jakubczyk	DOŚ/0428/PBE/17 w spec. instalacje elektryczne	
skala rysunku	data opracowania	REWIZJA
-.-	26.10.2023	05

jednostka projektowa: attik PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl