

Zawartość opracowania:

I – część opisowa

1. Informacje ogólne
2. Opis technologiczny projektowanego systemu fotowoltaicznego – branża konstrukcyjna
3. Opis technologiczny projektowanego systemu fotowoltaicznego – branża elektryczna
4. Bilans energii z OZE w kontekście zużycia energii na obiekcie
5. Normy związane
6. Uwagi końcowe

II – część rysunkowa

1. K1 – widok instalacji z góry
2. K2 – widok 3D instalacji
3. K3 – widok czołowy stołów montażowych
4. E1- schemat elektryczny

III – Szacowanie produkcji energii – Symulacje

1. Symulacja PV Syst

CZĘŚĆ II

Opis proponowanych rozwiązań technologicznych

1. Informacje ogólne

1.1 Podstawa opracowania

Projekt technologiczny systemu fotowoltaicznego opracowano w oparciu o:

- inwentaryzację obiektu,
- wizję lokalną
- dokumentację techniczną materiałów i urządzeń,
- wymagania zamawiającego
- obowiązujące przepisy i normy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania techniczne w zakresie montażu systemu fotowoltaicznego na gruncie w m. Białogard, Oczyszczalnia Ścieków .

Zakres opracowania:

- dobór optymalnego systemu modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
- dobór zabezpieczeń, okablowania i urządzeń,
- ochrona przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,
- dostosowania instalacji elektrycznej do przyłączenia systemu fotowoltaicznego,

1.3 Opis ogólny obiektu

Obiekt Oczyszczalni Ścieków istniejący. Na gruntowa instalacja fotowoltaiczna planowana w najbliższym sąsiedztwie zabudowań obiektu.

1.4 Instalacja elektryczna

Obiekt zasilany linią kablową nn 0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej należącej do Energa Operator poprzez dwa złącza pomiarowo-kablowe – odpowiednio PPE1 oraz PPE2.

Na terenie obiektu znajduje się rozdzielnia zasilająca obwody odbiorcze. Od w/w rozdzielni należy wyprowadzić dwa kable typu YKY 5x25mm² o długości około 60 m i 80 m nimi zasilić nowo budowane rozdzielnice typu RPV-AC1 i RPV-AC2 zabudowane w obrębie instalacji fotowoltaicznej. W tychże rozdzielnicach zainstalować zabezpieczenia systemu fotowoltaicznego – ochronniki AC (typ T1+T2) oraz zabezpieczenie nadprądowe – wg schematu E1. Od w/w rozdzielnic należy poprowadzić kable typu YKY 5x10mm² i nim zasilić inwertery fotowoltaiczne . Szczegóły, zabezpieczenia i przekroje przewodów podano na schemacie E1.

2.Opis technologiczny projektowanego systemu fotowoltaicznego – branża konstrukcyjna

Projektowany system PV jest rodzajem systemu gruntowego i został opracowany na podstawie standardowych rozwiązań konstrukcyjnych. Dla celów niniejszego opracowania wykorzystano rozwiązania systemowe typu – podpora trójkątna 30°. Dopuszczone jest stosowanie systemów zamiennych jedynie pod warunkiem spełnienia przez taki system wszystkich poniższych wymagań, parametrów technicznych oraz norm związanych.

Lokalizacja systemu

Projektowany system wyeksponowany jest w stronę południową (azymut 0 °) zabudowany na obszarze miejskim. Podana lokalizacja występuje w 3 strefie obciążenia śniegiem oraz w II strefie obciążenia wiatrem (wg PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4).

Zacienienie systemu

Wykonana w terenie wizja lokalna wraz z analizą horyzontu oraz zacienienia nie wykazuje występowania przeszkód. Miejsce instalacji zaznaczono na rysunku Rys.1.



Rysunek 1. Lokalizacja systemu fotowoltaicznego

2.1. System wsporczy pod panele PV – opis technologii

Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczych pod moduły, należy wykonać niwelację terenu.

Moduły fotowoltaiczne instalowane będą na dedykowanych konstrukcjach wsporczych aluminiowo-stalowych posadowionych na stalowych stopach pograżonych mechanicznie w gruncie. Głębokość wbijania elementów to min. 1,5 metra.

Uwaga! Głębokość wbijania elementów należy ustalić na etapie budowy, poprzez wykonanie próby wyrywania wbitego elementu.


Konstrukcja nośna składać się będzie m.in. ze stali „czarnej” z powłoką antykorozyjną cynkowaną lub magnetyzowaną.

Cały system fotowoltaiczny o mocy 97,68 kWp składać się będzie z 19 stalowych stołów w następującej konfiguracji :

- S1: 2x stół typu W4x3
- S2: 2x stół typu W4x3
- S3: 2x stół typu W4x3
- S4: 2x stół typu W4x3
- S5: 2x stół typu W4x3 , 1x stół typu W4x5
- S6: 2x stół typu W4x5 , 1x stół typu W4x4
- S7: 4x stół typu W4x5
- S8: 1x stół typu W4x3


Szczegóły elementów konstrukcyjnych i układu stołów pokazano na rysunkach K1, K2, K3.

Aby uniknąć wzajemnego zacieniania się rzędów modułów, zachowana musi być minimalna odległość **Z= 9 m** pomiędzy stołami.



2.1.1 Instalowanie modułów fotowoltaicznych

Moduły instalować za pomocą systemowych złącz skrajnych i środkowych do szyn montażowych zwracając uwagę na estetykę rozmieszczenia (równe rozłożenie modułów PV względem siebie (+/- 2mm)). Śruby złącz dokręcać z momentem obrotowym 10 Nm.



Rysunek 3. Sposób montażu modułów fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej

Zachować układ modułów jak na rysunku – K1,K3.

3.Opis technologiczny projektowanego systemu fotowoltaicznego – branża elektryczna

3.1. Opis systemu fotowoltaicznego

Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespół prądotwórczy klasyfikowany jako mikroźródło (o mocy nie przekraczającej 50kWp@STC) wykorzystujące energię odnawialną (słoneczną). Podstawowym celem wytwarzania energii elektrycznej przez system są potrzeby własne obiektu, jednak wykonanie go w układzie połączenia równoległego z siecią wewnętrzną umożliwia oddawanie nadmiaru produkowanej energii w przypadku braku odbioru w tymże obiekcie – do sieci elektroenergetycznej OSD.

Przyjęty układ współpracy z siecią – on-grid – oznacza, że system stanowi element wytwórczy w publicznej sieci elektroenergetycznej, co wiąże się ze spełnianiem wymogów określonych przepisami, normami oraz wewnętrznymi regulacjami operatora sieci dystrybucyjnej (instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR). W układzie tym nie ma potrzeby magazynowania energii w akumulatorach, gdyż system nie może pracować jako samodzielne, niezależne źródło zasilania.

W niniejszej dokumentacji przyjęto następującą nomenklaturę z zakresu fotowoltaiki (w nawiasach terminy w j. angielskim):

- **ogniwo słoneczne** (solar cell) - element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego
- **moduł** (module)–moduł fotowoltaiczny, układ połączonych szeregowo lub szeregowo-równoległe ogniw słonecznych. Zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy foliami przezroczystymi PET i EVA oraz szybą ze szkła hartowanego. Całość jest zamknięta w sztywnej, lekkiej ramie. W stosowanych rozwiązaniach praktycznych najmniejszy, pojedynczy element systemu fotowoltaicznego.
- **szereg** (string) – układ połączonych szeregowo modułów PV
- **inwerter** (inverter) – falownik, urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego (DC) generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i częstotliwości zgodnych z parametrami sieci OSD. Inwerter może zawierać także elektroniczny, programowalny układ sterujący oraz rozłącznik DC, oraz AC – współpracujący z przełącznikiem kontroli faz, który działa jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii).
- **generator** (array) – kompletny układ fotowoltaiczny, na który składają się szeregi modułów PV podłączone do inwertera sieciowego wraz z okablowaniem i zabezpieczeniami. System fotowoltaiczny może składać się z jednego lub kilku generatorów PV.

System fotowoltaiczny sieciowy (on-grid) – zasada działania, wymagania.

Ogniwa słoneczne konwertują światło słoneczne na energię elektryczną, przy czym ich wydajność zależy od natężenia padającego światła słonecznego. Pojedynczy moduł wytwarza prąd stały o parametrach wg charakterystyki prądowo-napięciowej. Moduły łączy się w szeregi, które następnie przyłącza się równoległe do inwertera przekształcającego prąd stały na prąd przemienny o charakterystyce zgodnej ze standardem sieci elektroenergetycznej. Zarówno po stronie prądu stałego (DC) jak i przemiennego (AC) należy stosować zabezpieczenia przetężeniowe, zwarciovowe,

przeciwprzepięciowe oraz rozłączniki izolacyjne. System fotowoltaiczny jako mikroźródło wymaga ponadto automatycznego rozłączania w przypadku zaniku napięcia w sieci.

W charakterystyce modułów podaje się moc maksymalną, a także napięcie i prąd maksymalnego punktu mocy. Ważnym parametrem jest także wartość prądu zwarcia, służąca do obliczania zabezpieczeń przed niebezpiecznymi prądami wstecznymi mogącymi doprowadzić do uszkodzenia systemu (w systemach z większą ilością równolegle połączonych szeregów). Zagrożeniem dla działania systemu są częściowe zacienienia pojedynczych modułów, które przy nasłonecznieniu pozostałych prowadzą do powstawania tzw. hot spotów i w konsekwencji wypalenia zacienianych modułów. W celu wyeliminowania tego zagrożenia stosuje się diody mostkujące (by-pass) wbudowane do każdego modułu PV.

3.2. Rozwiązanie technologiczne

Na obiekcie projektuje się system fotowoltaiczny o sumarycznej mocy 97,68 kWp.

System składać się będzie z dwóch podsystemów (PV1 i PV2) o mocy 48,84 kWp każdy, podłączone do dwóch różnych PPE – odpowiednio PPE1 oraz PPE2.

Moc instalacji przyłączonej do jednego PPE nie przekraczać będzie 50kWp, co zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii nie wymaga pozwolenia na budowę.

System zaprojektowano w oparciu o technologię i dane techniczne modułów Monokrystalicznych o mocy 330Wp każdy.

Dane techniczne pojedynczego modułu:

P_{nom} 330Wp
 U_{mpp} / U_{oc} 33,8 / 41,3 V
 I_{mpp} / I_{sc} 9,77 / 10,61 A
 η 19,6%

Dane techniczne pojedynczego modułu:

Parametry elektryczne

Moc znamionowa P_{mpp}	330 Wp
Tolerancja mocy	0 ÷ +5 Wp
Napięcie dla mocy max U_{mpp}	33,8 V
Prąd dla mocy max I_{mpp}	9,77 A
Napięcie bez obciążenia V_{oc}	41,3 V
Prąd zwarcia I_{sc}	10,61 A
Maksymalny prąd wsteczny / zabezpiecz. łańcucha PV	20 A / 15 A
Sprawność modułu	19,6%

Współczynniki temperaturowe

Współczynnik temperaturowy $I_{sc}(\%)/^{\circ}C$ +0,048
Współczynnik temperaturowy $V_{oc}(mV)/^{\circ}C$ -115,64
Współczynnik temperaturowy $P_{mpp}(\%)/^{\circ}C$ -0,36

Parametry mechaniczne

Ogniwa	12x10; monokrystaliczne
Wymiary modułu	1684 * 1002 * 40mm
Grubość szkła	3,2mm
Maksymalne obciążenie	2400 / 5400Pa
Waga	19kg


Puszka przyłączeniowa
Połączenie

IP67

Przewody Solar 4mm² 2x1,2m ze złączami MC4-EVO 2

Parametry podane dla STC: Nasłonecznienie 1000W/m², Temperatura ogniwa 25° C, AM 1.5

Wymiary modułu:



Rysunek 4. Widok pojedynczego modułu PV

Podstawowe dane systemu:

Podsystem	PV1
Typ modułów	330Wp
WEJŚCIE A	
Liczba modułów PV w szeregu	19
Liczba szeregów modułów	2
WEJŚCIE B	
Liczba modułów PV w szeregu	18
Liczba szeregów modułów	2
Całkowita liczba modułów podłączonych do jednego inwertera	74

Inwerter	20kW
Ilość inwerterów	2
Całkowita moc podsystemu PV1	48,84 kWp

Podsystem	PV2
Typ modułów	330Wp
WEJŚCIE A	
Liczba modułów PV w szeregu	19
Liczba szeregów modułów	2
WEJŚCIE B	
Liczba modułów PV w szeregu	18
Liczba szeregów modułów	2
Całkowita liczba modułów podłączonych do jednego inwertera	74

Inwerter	20kW
Ilość inwerterów	2
Całkowita moc podsystemu PV2	48,84 kWp

System PV OŚ Białogard:

Ilość inwerterów całego systemu (PV1,PV2)	4
Całkowita ilość modułów całego systemu (PV1,PV2)	296 szt.
Całkowita ilość modułów całego systemu (PV1,PV2)	97,68 kWp

Szczegóły połączeń, rozdzielnic, aparatów i zabezpieczeń pokazano na schemacie E1.

3.3 Dobór inwerterów, zabezpieczeń, okablowania i urządzeń, zabezpieczenia zwarciove i przetężeniowe DC

zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove

Jako zabezpieczenia po stronie AC należy stosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe o charakterystyce B – wyłączniki S303 według schematu elektrycznym E1 .

zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Strona DC powinna być zabezpieczona poprzez ochronniki przepięć typu B-PV zabudowane wewnątrz inwertera fotowoltaicznego.

Uwaga! Inwerter należy wyposażyć w ochronnik DC B-PV – urządzenie to nie jest standardowym wyposażeniem inwertera.

Jako zabezpieczenia przeciwprzepięciowe strony AC należy stosować ochronnik (T1+T2, dawna kl. B+C) instalowany w rozdzielni RPV-AC - zgodnie ze schematem elektrycznym E1.

rozłączniki

Zarówno po stronie DC jak i AC należy zastosować rozłączniki izolacyjne do izolacyjnego rozłączania wszystkich biegunów instalacji (przerwa zestykowa min. 1,5mm oraz wytrzymałość na napięcie udarowe 2500V). Strona DC rozłączana będzie poprzez rozłącznik (tzw. DC-switch) wbudowany w inwerter fotowoltaiczny. Po stronie AC funkcję rozłącznika pełnić będzie wyłącznik nadprądowy S303.

inwertery

W niniejszym opracowaniu przyjęto urządzenie o parametrach:

Generator PV1 i PV2 – Inwerter 20kW:

Wejście (DC)	
Maks. moc DC (peak)	30000W
Maks. napięcie wejściowe	1000 V
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe	420V – 800 V / 600 V
Min. / początkowe napięcie wejściowe	200V / 200 V
Maks. prąd wejściowy wejście A / wejście B	33 A / 27 A
Maks. prąd wejściowy na string wejście A2/ wejście B2	33 A / 27 A
Liczba niezależnych wejść MPP / stringów na wejście MPP	2/ A:3; B:3
Wyjście (AC)	
Moc znamionowa (przy 400 V, 50 Hz)	20000 W
Maks. moc pozorna AC	20000 VA
Napięcie znamionowe AC	3 / N / PE; 400 V
Zakres napięcia znamionowego AC	180 V – 280 V
Częstotliwość sieci AC / zakres	50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz
Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci	50 Hz / 230 V
Maks. prąd wyjściowy	28,9 A
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej	1
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego	0,85 przewzbudzenie 1 niedowzbudzenie
Liczba faz zasilających / podłączonych	3/ 3
Maks. sprawność / sprawność Euro-eta	98% / 97,5%
Stopień ochrony	IP65

W zależności od modelu inwerter może łączyć także funkcję rozłącznika DC, zabezpieczeń DC (po zastosowaniu odpowiednich wkładek topikowych), zabezpieczeń AC, czy rozłącznika AC z zabezpieczeniem przeciwko pracy wyspowej (zamiast oddzielnego przełącznika napięciowego). Realizowanie dodatkowych funkcji można uznać za skuteczne, jeżeli inwerter spełnia wymagania podane przy zastępowanych urządzeniach.

pozostałe urządzenia

W niniejszym opracowaniu przyjęto także opcjonalnie instalowane urządzenia:

- licznik pomiarowy energii wytworzonej przez system PV – mierzy wyłącznie energię wyprodukowaną z inwertera PV i przekazaną do instalacji elektrycznej AC. Licznik powinien być zaimplementowany w inwerterze i umożliwiać odczyt poprzez wyświetlacz LCD.

przewody

Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp.

Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:

- napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,0kV DC
- temperatura pracy od -40°C do +120°C
- odporność na promieniowanie UV i ozon
- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe w układzie TN-S w izolacji i osłonie poliwinylowej 450/750V.

Przekroje przewodów podano na schemacie E1.

rozdzielnice

Całość urządzeń składających się na zabezpieczenia systemów należy umieścić w szafach rozdzielczych - RPV-AC. Obudowy szaf wykonane muszą być w II klasie izolacji min. IP55. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafach z uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń.

Szczegóły systemu, zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic pokazano na schemacie elektrycznym E1.

3.4. Szczegóły montażu elektrycznego systemu

Moduły łączyć pomiędzy sobą szeregowo przewodami PV jednożyłowymi z zastosowaniem elementów systemowych – złączek, dławików, itp. akcesoriów kablowych (w standardzie MC4). Przewody układać pomiędzy modułami bez pozostawiania luźnych odcinków. Przy dalszych odległościach stosować uchwyty systemowe montowane do dachu. **Niedopuszczalne jest pozostawianie kabli luzem bez mocowania.** Układ szeregów zgodny ze schematem.

Przewody łączące szeregi modułów sprowadzić do inwerterów.

Wewnątrz pomieszczeń przewody układać w listwach instalacyjnych białych montowanych pod sufitem i wzdłuż krawędzi pomieszczeń.

Zamontować szafy i rozdzielnice z wyposażeniem zgodnie ze schematem ideowym.

Inwerter zamontować ściśle wg instrukcji producenta z uwzględnieniem wskazówek odnośnie odstępów i przestrzeni wentylacyjnej. Dokonać niezbędnej konfiguracji ustawień, zainstalować wymagane bezpieczniki, podłączyć przewody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po ukończeniu prac montażowych i instalacyjnych należy zgłosić mikroinstalację właściwemu OSD – w przypadku projektowanej instalacji – Energa Operator o/Koszalin. Właściwy druk należy pobrać ze strony internetowej operatora lub skorzystać z dołączonego do niniejszego opracowania.

3.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przed porażeniami prądem elektrycznym, zarówno po stronie DC jak i AC, stanowi izolacja przewodów, kabli i urządzeń elektrycznych oraz stosowanie obudów z materiałów izolacyjnych. Po stronie AC ochrona realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki nadprądowe S303.

Prawidłowość działania systemu ochrony od porażen należy sprawdzić pomiarami po zrealizowaniu kompletnego zasilania.

3.6. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ze względu na narażenie każdego systemu fotowoltaicznego na przepięcia atmosferyczne, zarówno po stronie modułów PV jak i sieci elektroenergetycznej, w celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony przeciwprzepięciowej zarówno po stronie DC jak i AC inwertera. Po stronie DC ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest przez zabezpieczenie typu SPD B-PV zabudowane wewnątrz inwertera. Po stronie AC zastosować SPD typu I+II (B+C) zgodnie z dołączonym schematem E1.

SPD oraz metalowe ramy modułów fotowoltaicznych łączyć z uziemieniem o możliwie niskiej rezystancji (zalecana $R < 10\Omega$) przewodem typu LgY 1x10mm² żo objąć w/w elementy.

Ponadto należy objąć uziemionymi połączeniami wyrównawczymi wszystkie elementy metalowe w rozdzielnicach – szyny, uchwyty metalowe, itp. – które nie są uziemione, a które mogą stwarzać zagrożenie na skutek różnicy potencjału.

3.7. Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest przez układ zabezpieczeń monitorujących prąd upływu zarówno po stronie DC jak i AC projektowanego systemu. Układ zabezpieczający wbudowany jest w projektowany inwerter fotowoltaiczny.

Dodatkowo, po zakończeniu inwestycji należy opracować tzw. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W opracowaniu tym umieścić informację nt. postępowania z instalacją fotowoltaiczną w czasie pożaru, informacje nt. środka gaśniczego jakim można gasić urządzenia elektryczne, etc.

3.8. Dobór systemu monitoringu oraz wizualizacji i archiwizacji danych

Inwertery muszą być wyposażone w przewodową (LAN) lub bezprzewodową (WLAN) komunikację, która umożliwia komunikację z nimi poprzez Internet. Inwerter podłączony do Internetu i logicznie dodany do istniejącego systemu monitoringu w aplikacji www.

Wizualizacja

Praca systemu fotowoltaicznego będzie mogła być prezentowana na monitorze komputerowym, telewizorze typu smart oraz dowolnego urządzenia obsługującego format HTML. Na monitorze będą dostępne informacje dotyczące:

- Wyprodukowanej energii elektrycznej dziennej, miesięcznej, rocznej
- Bieżącej produkcji energii elektrycznej

- Stanu urządzeń automatyki
- Ograniczenia emisji CO2

Komunikacja, monitoring i zbieranie danych

System zostanie wyposażony w pamięć trwałą o pojemności umożliwiającą co najmniej 5-cio letnią archiwizację danych dotyczących:

- Produkcji energii
- Awarii i błędów systemu (dziennik zdarzeń)
- Parametrów pracy pozostałych komponentów systemu

System zbierania danych zostanie logicznie połączony z systemem prezentacji danych. Ogólne dane będą udostępniane powszechnie. Dane serwisowe będą dostępne z poziomu przeglądarki internetowej po wprowadzeniu hasła. Zmiana parametrów nominalnych urządzeń przez użytkownika systemów zostanie trwale wyłączona co zapobiegnie przypadkowym zmianom parametrów i uchroni system przed włamaniem internetowym.

4. Bilans energii z OZE w kontekście zużycia energii na obiekcie

Poniżej tabela przedstawia produkcję energii elektrycznej poprzez system fotowoltaiczny w odniesieniu do zużycia, w poszczególnych miesiącach. Jako zużycie miesięczne energii przyjętą uśrednioną wartość roczną, podaną przez Inwestora.

	Zużycie energii [kWh]	Produkcja energii [kWh]	Pokrycie zapotrzebowania [%]
Miesiąc			
Styczeń	83371,7	2192	2,6
Luty	83371,7	3803	4,6
Marzec	83371,7	7801	9,4
Kwiecień	83371,7	10974	13,2
Maj	83371,7	14100	16,9
Czerwiec	83371,7	13042	15,6
Lipiec	83371,7	12898	15,5
Sierpień	83371,7	11713	14,0
Wrzesień	83371,7	8468	10,2
Październik	83371,7	4975	6,0
Listopad	83371,7	2415	2,9
Grudzień	83371,7	1877	2,3
Suma:	1 000 460	94258	9,4

Wielkość produkcji energii oszacowano na podstawie symulacji (III – Szacowanie produkcji energii – Symulacje) .

Roczna redukcja CO2 wynosi ok. 61 267 kg. Do obliczenia przyjęto współczynnik 0,65 x 1kWh

5. Normy i przepisy związane

PN-EN 1999-1-1:2011 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne
PN-EN 1995-1-1 2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne.
PN-EN 1993-1-1:2006 Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje, oddziaływania ogólne część 1-3 – obciążenie śniegiem
PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje, oddziaływania ogólne część 1-4 – oddziaływania wiatru,
PN-EN 62548 Wymagania projektowe dla systemów fotowoltaicznych (PV)
PN-IEC 60269-6: Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – cz.6: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych gPV do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych.
PN-EN 61730: Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego
PN-EN 50521: Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych
VDE 0126-1-1: Aparaty automatycznego rozłączania pomiędzy generatorem a siecią publiczną niskiego napięcia
PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napięcia ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie
PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

6. Uwagi końcowe

Wymagania ogólne dot. wykonania instalacji

Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Do wszelkich robót wykonywanych na dachach budynków mają zastosowanie przepisy dot. prac na wysokości.

Po wykonaniu robót opisanych w projekcie należy przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą, wymagane badania i pomiary elektryczne, oraz rozruch technologiczny systemu. Czynności te udokumentować w protokołach odbiorczych. Protokoły przekazać w czasie odbioru użytkownikowi.

Przyłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci OSD

Inwestycja polegająca na instalacji systemu fotowoltaicznego na dachu budynku w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Ze względu na przyjęty system włączenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej w sieć elektroenergetyczną publiczną mają zastosowanie procedury związane z przyłączaniem mikroźródeł do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD).

CZĘŚĆ II

Część rysunkowa

CZĘŚĆ III

Symulacje produkcji energii