Schemat TR2



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Opis	Kabel zasilający	–	Do komunikacji z PLC/RS485	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Moc [kW/Pha/1ph]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Przewód	N2XH 5x50mm²	5x16mm²	–	–	N2XH 3x2,5mm²	N2XH 3x2,5mm²	N2XH 3x2,5mm²	N2XH 3x2,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²	N2XH 3x1,5mm²
Nazwa obwodu	WJZ	Ogranicznik przepięć	Pomiar parametrów sieci	Kontrola faz	Obw. gn. 3 faz	Obw. gn. 3 faz	obw. gn. 1 faz	obw. gn. 1 faz	Obw. odw.	Obw. odw.	Obw. odw.	Obw. odw.	Obw. odw.	Obw. odw.



Zestawienie danych z projektu
Opis
Obudowa natynkowa pusta, IP41, kl. I RAL7035 (550x650x160), ETI, 4XN160 2-4, 001101401
Osłona modułowa 24 mod. (500x150), ETI, CP 2-1 M, 001101453
Osłona modułowa 24 mod. (500x150), ETI, CP 2-1 M, 001101453
Osłona modułowa 24 mod. (500x150), ETI, CP 2-1 M, 001101453
-F2.1, Rozłącznik bezpiecznikowy 3P, 63A, 690 V AC
-F2.1, Rozłącznik bezpiecznikowy 3P, 63A, 690 V AC
-F2.2, Ochronnik przeciwprzepięciowy 3P (Typ 1+2), Up=1.5kV, Iimp=5kA, Up=1.5 kV
-F2.2, Ochronnik przeciwprzepięciowy 3P (Typ 1+2), Up=1.5kV, Iimp=5kA, Up=1.5 kV
-F4.1, Wyłącznik nadprądowy 3P, B6, 400 V
-F4.1, Wyłącznik nadprądowy 3P, B6, 400 V
-F5.1, Blok różnicowoprądowy A 3P, 63/0.03-A, 400 V
-F5.1, Blok różnicowoprądowy A 3P, 63/0.03-A, 400 V
-F5.2, Wyłącznik nadprądowy 3P, B16, 400 V
-F5.2, Wyłącznik nadprądowy 3P, B16, 400 V
-F6.1, Wyłącznik nadprądowy 3P, B16, 400 V
-F6.1, Wyłącznik nadprądowy 3P, B16, 400 V
-F7.1, Wyłącznik nadprądowy 1P, B16, 230 V
-F7.1, Wyłącznik nadprądowy 1P, B16, 230 V
-F8.1, Wyłącznik nadprądowy 1P, B16, 230 V
-F8.1, Wyłącznik nadprądowy 1P, B16, 230 V
-F9.1, Wyłącznik różnicowoprądowy A 1-f+N, 25/0.03-A, 230 V
-F9.1, Wyłącznik różnicowoprądowy A 1-f+N, 25/0.03-A, 230 V
-F9.2, Wyłącznik nadprądowy 1P, B10, 230 V
-F9.2, Wyłącznik nadprądowy 1P, B10, 230 V
-F10.1, Wyłącznik nadprądowy 1P, B10, 230 V
-F10.1, Wyłącznik nadprądowy 1P, B10, 230 V
-F11.1, Wyłącznik nadprądowy 1P, B10, 230 V
-F11.1, Wyłącznik nadprądowy 1P, B10, 230 V
-F12.1, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym A 1-f+N, B16/0.03-A, 230 V
-F12.1, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym A 1-f+N, B16/0.03-A, 230 V
-F13.1, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym A 1-f+N, B16/0.03-A, 230 V
-F13.1, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym A 1-f+N, B16/0.03-A, 230 V
-F14.1, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym A 1-f+N, B16/0.03-A, 230 V
-F14.1, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym A 1-f+N, B16/0.03-A, 230 V
-P3.1, Licznik energii elektrycznej - na szyne DIN TH35, 3-fazowy
-P3.1, Licznik energii elektrycznej - na szyne DIN TH35, 3-fazowy
-P4.1, Lampka kontrolna 3-fazowa, 230V, 230 V
-P4.1, Lampka kontrolna 3-fazowa, 230V, 230 V
-Q1.1, Rozłącznik obrotowy, 32A, 380/415 V
-Q1.1, Rozłącznik obrotowy, 32A, 380/415 V