


INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

system RETRO

**Opakowanie zawiera:**

- korpus oprawy 1 szt.
- odbłyśnik 1 szt.
- klosz 1 szt.
- masa uszczelniająca Terodicht-schwarz (1 tuba na ok. 10 opraw)
- instrukcję montażu 1 szt.

Dane techniczne

- napięcie zasilania 230V/50Hz
- klasa ochronności I
- stopień ochrony IP54
- źródło światła HQI-E 70/E-27 (Osram)

Uwagi ogólne

Oprawę należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją, z zachowaniem norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy a także zastosowanie oprawy w warunkach innych niż opisane w niniejszej instrukcji jest niedozwolone. Montaż oprawy należy rozpocząć po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją.

Przeznaczenie

Oprawa szczelna przeznaczona do instalowania na wysięgniku do dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego.

Wymogi bezpieczeństwa

Montażu i konserwacji mogą dokonywać osoby mające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności przy instalowaniu oprawy oraz jej konserwacji mogą być wykonywane po odłączeniu napięcia.

Charakterystyka


Oprawa składa się z trzech części: korpusu z elementem mocującym, odbłyśnika i klosza. Korpus wykonany jest z odlewanych aluminium oraz ocynkowanych detali stalowych. Odbłyśnik wykonany jest z blachy aluminiowej pokrytej od wewnątrz białym lakierem o wysokim współczynniku odbicia światła. Klosz wykonany jest z poliwęglanu. Wszystkie elementy metalowe są pokryte lakierem proszkowym.

Kolejność montażu

- zdemontować nakładkę elementu mocującego (fot. 1)
- podłączyć przeprowadzone przez wysięgnik przewody zasilające (fot. 2)
- umieścić złączki w rurze elementu mocującego (fot. 3)
- zabezpieczyć przed wnikaniem wody szczeliny i połączenia śrubowe załączoną masą uszczelniającą, przykręcić nakładkę i zabezpieczyć wkrętem kontrującym (fot. 4-7)
- przykręcić odbłyśnik (fot. 8, 9)
- wkręcić źródło światła (fot. 10)
- wkręcić klosz (fot. 11)
- zablokować klosz wkrętem zabezpieczającym.



1




2




3




4



5




6




7




8




9



10



11



12

Wymiana lamp

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie lamp nieuszkodzonych o parametrach zgodnych z podanymi w cechowaniu oprawy. Lampę można wymienić po odłączeniu zasilania.

Konserwacja

Okresowo należy dokonywać czyszczenia elementów oprawy, przede wszystkim klosza oraz odbłyśnika. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków środowiska w jakim oprawa jest zainstalowana i powinna być określona przez użytkownika.