



cechy i parametry produktu

możliwość ściemniania dotykowego	Tak
częstotliwość znamionowa	50 Hz
napięcie znamionowe	230 - 240 V
Współczynnik harmonicznych (THD) < %	14 %
Szczelność	IP20
Klasa ochronności	II
Długość	204 mm
Szerokość-net	30 mm
Wysokość	22 mm
Masa	0,1 kg

dostępne akcesoria

Materiał	Opis
 LiveLink ZZE 6914100	Akcesoria montażowe do wbudowania w wycięciach sufitowych
 LiveLink ZREG 7006700	Zestaw przejściówek do szyn montażowych do mocowania sterownika LiveLink na szynie montażowej DIN (TS35).

tekst przetargu

Sterownik DALI do podłączania modułów czujnikowych LiveLink do regulacji zależnie od światła dziennego i do detekcji obecności, łączników przyciskowych DALI LiveLink i opraw DALI do uruchamiania i obsługi. Do sterowania maks. 64 urządzeniami DALI, takimi jak oprawy DALI, łączniki przyciskowe DALI i moduły czujnikowe LiveLink. Adresowanie opraw i komponentów systemowych LiveLink za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (aplikacja iOS / Android) do tabletów. Automatyczna (wł. / wyt.) lub półautomatyczna (tylko wyt.) rejestracja obecności, dowolnie programowane przyciski. Sterownik do wbudowania w oprawę lub zewnętrznego montażu. Z zaciskami montażowymi do przyłączania zgodnie z norm VDE w suficie lub w ścianie kartonowo-gipsowe. Z zamawianymi oddzielnie akcesoriami nadaje się też do montażu na szynie montażowej DIN (TS35). Uruchomienie za pomocą aplikacji LiveLink Install za pośrednictwem bezpiecznego połączenia WiFi (szyfrowanie WPA2) z tabletem. Płaska obudowa o wysokości 22 mm. Wyposażony w złącze DALI, przyłącze opraw, czujników LiveLink i łączników przyciskowych do złącza DALI. Obsługa opcjonalnie za pomocą tabletu, smartfonu lub przycisków instalacyjnych.