


nr obwodu	-	-	-	RH2/o1	RH2/o2	RH2/AW	RH2/EW	RH2/G1	RH2/G2	RH2/U1	RH2/U2	RH2/U3
ilość elementów	-	-	-	7	8	13	3	8	6	1	1	4
moc zainstalowana [W]	8210	-	-	300	960	130	30	1600	1200	800	100	120
typ przewodu	5x YAKXS 1x185	5x(LgY 1x10)	-	YDYžo 3x1,5	YDYžo 3x2,5	YDYžo 3x1,5	YDYžo 3x1,5	YDYžo 3x2,5	YDYžo 3x2,5	YDYžo 5x6	YDYžo 3x1,5	YDYžo 3x2,5
nazwa odbiornika /urządzenia	Człom zasilający z RG	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetlenia awaryjnego	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego	Gniazda wtyczkowe ogólnoużytkowe	Gniazda wtyczkowe ogólnoużytkowe	Brama segmentowa gniazdo 3f	ZASILANIE GRUPY SIŁOWNIKÓW	Siłownik świetlka
lokalizacja	RH2	RH2	RH2	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RH2/U4	RH2/U5	RH2/U6	RH2/U7	RH2/U8	RH2/U9	RH2/U10
1	1	1	1	2	1	1
30	30	30	1500	500	780	100
YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YKŹo 5x2,5	YDYżo 3x2,5
Słownik świetlka	Słownik świetlka	Słownik świetlka	Szafa PD	Aparat grzewczy	Wentylator	Wentylator
-	-	-	-	-	DACH	-

	XZ
-3Q-0:1	-XZ:1
-3Q-0:2	-XZ:2
-3Q-0:3	-XZ:3
N	-XZ:4
PE	-XZ:5

	X1
-2F-O1:2	-X1:1
-K-O2:2	-X1:2
-2F-AW:2	-X1:3
-2F-EW:2	-X1:4
-3F-G1:2	-X1:5
-3F-G1:N	-X1:N5
-3F-G2:2	-X1:6
-3F-G2:N	-X1:N6
-2F-U1:2	-X1:7
-2F-U1:4	-X1:8
-2F-U1:6	-X1:9
-F1-U1:N	-X1:N7
-2F-U2:2	-X1:10
-K-U3:2	-X1:11
-K-U4:2	-X1:12
-K-U5:2	-X1:13
-K-U6:2	-X1:14
-3F-U7:2	-X1:15
-3F-U7:N	-X1:N15
-K-U8:2	-X1:16
-K-U9:2	-X1:17
-K-U9:4	-X1:18
-K-U9:6	-X1:19
-K-U10:2	-X1:20

	XS
-K-O2:A1	-XS:1
-K-O2:A2	-XS:2
-K-U3:A1	-XS:3
-K-U3:A2	-XS:4
-K-U4:A1	-XS:5
-K-U4:A2	-XS:6
-K-U5:A1	-XS:7
-K-U5:A2	-XS:8
-K-U6:A1	-XS:9
-K-U6:A2	-XS:10
-K-U8:A1	-XS:11
-K-U8:A2	-XS:12
-K1-U9:A1	-XS:13
-K1-U9:A2	-XS:14
-K2-U9:A1	-XS:15
-K2-U9:A2	-XS:16
-K1-U10:A1	-XS:17
-K1-U10:A2	-XS:18
-K2-U10:A1	-XS:19
-K2-U10:A2	-XS:20