

Nasz znak: ZM/SS-74-006-2024

Data: 28.02.2024 r.

**Biuro Drogowé „TRASA”
Ul. Konwaliowa 1
69-110 Rzepin**

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sulęcín , ul. Winna Góra dz. nr 102 , 78 , 306, z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną;

- kolizja linii napowietrznych i kablowych SN (15kV) oraz nn (0,4kV)

Odpowiadając na pismo z dnia 15.02.2024r ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Sulęcín informuje, że w obrębie planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sulęcín , ul. Winna Góra dz. nr 102 , 78 , 306 występuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną SN (15kV) oraz nn (0,4kV)

Enea Operator sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt wnioskodawcy (**Inwestora** budowy)* oraz, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci kablowa SN (15 kV) relacji :
 - Stacja nr 255283 Sulęcín CHROBREGO–S-5430 Sulęcín PIASTOWSKA.
 - Stacja nr 255283 Sulęcín CHROBREGO–S-5378 Sulęcín WINNA GÓRA
2. Sieć nn (0,4kV) relacji :
 - ZK 3b nr 427 – ZK 3a nr 358 – ZK 3a nr 432.
 - linia napowietrzna od słupa nr 255283 2/1/3 do słupa 255283 2/5
 - linia kablowa Stacja nr 255283 Sulęcín CHROBREGO– ZK 3a nr 169.
 - linia kablowa od słupa nr 255283 2/1/2 – ZK1-1P Winna Góra 9.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl



- linia kablowa od słupa nr 255283 2/5 – ZK 3a.
- linia kablowa ZK 3a nr 169 – ZK1x-2P Moniuszki 2.
- linia kablowa ZK 3a - ZK 3a nr 168.

II. Ogólne warunki przebudowy sieci nn :

1. Zaprojektować linię kablową NAY2Y-żo 4x150 mm² od słupa nr 255283 2/5 do słupa nr 255283 2/1/3 i połączyć poprzez mufę przelotową z istniejącą linią kablową YAKY 4*120 mm².
2. W miejscu słupa 255283 2/1 ustawić szafę kablową SK4/2/3 i wprowadzić istniejący kabel YAKY 4 x 70 mm² oraz przelotowo projektowany kabel.
3. Zaprojektować przyłącza :
 - zaprojektować przyłącze kablowe NAYY-żo 4x 70 mm² poprzez mufę odgałęźną z projektowanego kabla do słupa nr 2/4/1. Przyłącza do budynków pozostawić bez zmian,
 - w miejscu istniejącego słupa nr 2/3 zaprojektować poprzez mufę odgałęźną z projektowanego kabla przyłącze kablowe NAYY-żo 4x 70 mm² do granicy działki nr 103 , przyłącze zakończyć w SK3-4/1 usytuowanej przy granicy działki nr 103.Z projektowanej SK zaprojektować przyłącze kablowe NAYY 35 mm² do granicy działki 105 i zakończyć w złączu ZK1x-1P.
 - zaprojektować przyłącze kablowe NAYY-J 4x 35 mm² do granicy działki 106/4, przyłącze kablowe zakończyć w złączu ZK1X-1P usytuowane przy granicy działki 106/4.
4. W zakresie przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego należy wystąpić o warunki przebudowy do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Gorzów Wielkopolski ul. Energetyków 4 66-400 Gorzów Wielkopolski e-mail: eosw.ro2@enea.pl

III. W celu usunięcia kolizji i przebudowy sieci nn należy:

1. Wykonać **projekt budowlany** przebudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. *Przebudowane element infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1 i I.2 dostosować do wymogów Polskiej Normy*
2. *Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Sulęcín*
3. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej złącze kablowe ZK1x-1p oraz sieci kablowe w pasie drogowym, *gdy przebudowa będzie realizowana w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z późn. zm.*,*

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl




Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczną Decyzję) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Sulęcín na posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej złącze kablowe ZK1-1p oraz sieci kablowej w pasie drogowym.

4. **Projekt budowlany** (2 egzemplarze) usunięcia kolizji i przebudowy *wraz z dokumentacją prawną** należy przedłożyć do sprawdzenia pod kątem zgodności z wydanymi warunkami w *Rejonie Dystrybucji Sulęcín*.
5. Umowa na likwidację kolizji będzie sporządzona po uzgodnieniu projektu budowlanego.
6. Sposób przekazania na majątek ENEA Operator Sp. z o.o. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany będzie regulowała umowa
7. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody które mogły powstać na skutek prowadzenia robót.
8. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników.
9. W trakcie budowy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego należy zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. Z o.o. i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).
10. *Materiały z demontażu, których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o., należy zdać do Rejonu Dystrybucji Sulęcín albo wskazane przez niego miejsce.**
11. Materiały podlegające utylizacji należy w porozumieniu z *Rejonem Dystrybucji Sulęcín* utylizować, a dowód z jej przeprowadzenia należy dostarczyć do jednostki, z którą dokonano uzgodnienia.

Z poważaniem

K/o:

1. a/a.

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Sulęcín
Dyrektor

Mariusz Łukowski

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

