Zasilanie dźwigu towarowego przewodem YDYżo 5x2,5mm2 z istniejącej rozdzielnicy piętrowej

Wymiana instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem dla nowego układu pomieszczeń. Zasilanie projektowanych obwodów oświetlenia wykonać z istniejącej tablicy piętrowej. Tablicę piętrową rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia wg schematu

Wymiana instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z dostosowaniem dla nowego układu pomieszczeń. Zasilanie projektowanych obwodów oświetlenia wykonać z istniejącej tablicy piętrowej. Tablicę piętrową rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia wg schematu

Wymiana instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z dostosowaniem dla nowego układu pomieszczeń. Zasilanie projektowanych obwodów gniazd wtykowych i oświetlenia wykonać z istniejącej tablicy piętrowej. Tablicę piętrową rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia wg schematu

Wymiana instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z dostosowaniem dla nowego układu pomieszczeń. Zasilanie projektowanych obwodów oświetlenia wykonać z istniejącej tablicy piętrowej. Tablicę piętrową rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia wg schematu

Oprawy oświetlenia zewnętrznego type LED sterowane poprzez czujnik zmierzchowy





UWAGI:

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorów z jednego obwodu stosować puszki rozgałęzne.
3. Jeżeli nie podano inaczej wysokość montażu gniazd elektrycznych:
   - w pom. mieszkalnych - 1,4 m od wykończonej posadzki,
   - w pokojach gniazdo ogólnego przeznaczenia - 0,3 m od wykończonej posadzki,
   - w łazience - 1,7 m od wykończonej posadzki,
4. Łączniki i przyciski oświetlenia montować na wysokości 1,3 m od wykończonej posadzki.
5. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupować i montować we wspólnej ramce.
6. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe wykonać odpowiednio mocą ogniodporną.
7. Po wykonaniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
8. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary, sprawdzające i sporządzić protokół.
9. Po zamontowaniu kanał kablowych i poprowadzeniu w nich przewodów należy połączyć je z połączeniem wyrównawczym.

LEGENDA:

- OPRAWA ELEKTRYCZNE PODWÓJNE 2*42,5W/1kV, 230V
- OPRAWA ELEKTRYCZNE 2*42,5W/1kV, 230V, IP44
- WYPUST ELEKTRYCZNY (DOŁANIE) - ZWYKŁY PRZEWODU
- GŁÓWNE URZĄDZENIE ORAZ ICH MOC ZWNĘBNOWN
- ZESTAW OWALSZ "RG." (3x230V 3KVA) + 2x(4x5+1x6)K5 kat. E)
- PANEL LED O MOCY 34W, STRUMIEŃ MIN. 3800lm, 600x600 + RAMKA N7
- OPRAWA NEOTRYCZNA TYPY OSMOLIGHT O MOCY 20W, STRUMIEŃ MIN. 2800lm, IP44
- OPRAWA SCIENNA ELEWICYJNA LED O MOCY MIN. 20W IP65
- AW OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O MOCY 3W - 1h AKUMTEK, 2NAK CHEDP
- AW OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O MOCY 3W - 1h AKUMTEK, Z MODUŁEM DO NOROD. SWPŻAROWE IP65
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- CZUJKA OBECNOŚCI WNĘTRZNA

ProJ.M. Jacek Magiera
UL. STAROMIEJSKA 8/2a, 58-560 JELENIA GÓRA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl

	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiw.:	
gł. projektant:	mgr inż. Krzysztof LESZCZYŃSKI		04.2021	198/DOS/15	Stadium:	ARCHITEKTURA
asystent:	inż. Jacek Magiera				Częśc:	1:100
sprawdził:					Skala:	

Zleceniodawca: GMINA LUBAWKA, Płoc Wolności 1, 58-420 Lubawka

Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola, dz. nr: 708, 709, obręb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020103_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka - ETAP I

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU- PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nr rys.: IE-2