# MAPA ZASADNICZA

*do celów projektowych*
skala 1:500
arkusz mapy: **434.241. 232.2; 232.4**
obręb **A, B, C,** miasto **Turek**

Szkic orientacji 1:10 000

Istniejący słup przelotowy nr 12 typu ŻN w linii napowietrznej 0,4kV typu AL przeznaczony do demontażu.

Istniejące przęsło linii napowietrznej 0,4kV typu AL pomiędzy słupami przelotowymi nr 12 i 13 przeznaczone do wymiany z uwagi na przebudowę stanowiska słupa przelotowego nr12.

Istniejący słup przelotowy nr 13 typu ŻN w linii napowietrznej nn. 0,4kV.

Istniejący kabel nn. 0,4kV zasilający złącze kablowe nr 3141 z linii napowietrznej nn. 0,4kV; obwód nr1.

Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV 3xYAKXS 4x35mm² ze złącza kablowego nr 3141.

Przęsło linii napowietrznej typu 3xAFL6-50mm² SN 15kV Zuki-Turek2 w układzie płaskim przewodów na odcinku od słupa nr 41 w kierunku słupa nr 42 przeznaczone do demontażu.

Istniejący słup rozkraczny nr 41 typu BSW w linii napowietrznej SN 15kV typu 3xAF
Projektowany kabel SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm², 12/20kV należy wprow
na słup nr 41 zabezpieczając min. 3m od ziemi i 0,5m pod ziemią rurą ochronną typu np. AROT SV Ø160mm. Projektowany kabel zakończyć głowicą napowietrzną ekranowanych 12/20kV. Na słupie zabudować rozłącznik napowietrzny np. typu RN

Projektowany kabel SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm², 12/20kV, l~415mb

Istniejące złącze kablowe nr 3141 podlegające przebudowie, z 3kpl. rozłączników bezpiecznikowych i 2 pomiarami energii elektrycznej.

KONIEC ODCINKA: 0+204.82
KO: Km=0+204.82

Projektowana linia kablowa oświetleniowa nn. 0,4kV YAKXS 4x35mm² ze złącza kablowego nr 3141.

Projektowana linia kablowa oświetleniowa nn. 0,4kV YAKXS 4x35mm² ze złącza kablowego nr 3141.

KONIEC ODCINKA: 0+548.96
KO: Km=0+548.96

STAROSTA TURECKI
Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
GEO-INWEST
ul. Młodych 10/9 62-700 Turek
tel. 509-801-859
NIP 6681838999 REGON 301084610
mgr inż. Michał Radka
geodeta uprawnienia nr 20662

STAROSTA TURECKI
Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji
Sławomir Piątkowski
Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji

## LEGENDA:

- PROJEKTOWANA JEZDNIA/PLAC MANEWROWY - z kostki betonowej BEZFAZOWEJ
- PROJEKTOWANY CHODNIK - z kostki betonowej BEZFAZOWEJ
- PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA - z kostki betonowej bezfazowej
- PROJEKTOWANE ZJAZDY/MIEJSCA POSTOJOWE - z kostki betonowej bezfazowej
- projektowana oś drogi
- projektowany krawężnik betonowy
- projektowany opornik betonowy
- projektowane obrzeże betonowe
- PROJEKTOWANE ZJAZDY/MIEJSCA POSTOJOWE - z kostki betonowej bezfazowej
- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA INWESTYCJĘ
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ
- Projektowany kolektor deszczowy
- Projektowany drenaż
- Projektowany wpust z przykanalikiem
- Projektowana studnia kd
- Projektowany osadnik kd
- Projektowany separator kd
- Istniejące granice działek
- Tereny zielone
- Frezowanie nawierzchni
- 218/3 odnośnik nr działki
- 218/3 działka w całości pod inwestycję
- 218/4 działka dzielona
- 213/19 działka czasowo zajęta

## LEGENDA:

- Projektowana linia kablowa SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm², 12/20kV.
- Projektowana linia kablowa SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm², 12/20kV, w rurze osłonowej np. AROT SRS ⌀160mm.

**UWAGA:**

1. Pod drogami i zjazdami oraz na skrzyżowaniu z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnym, kabel układać w rurach osłonowych np. AROT typu SRS⌀160mm.
2. Przy równoległym układaniu kabli, zachować należy odstępy wg normy N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

## LEGENDA:

- Projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 8m na fundamencie prefabrykowanym, z wysięgnikiem 1,0m o nachyleniu 5°; z oprawą uliczną Siteco SC50 i źródłem sodowym 1xHST 70W.
- Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV - YAKXS 4x35mm².
- Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV YAKXS 4x35mm² w rurze np. AROT SRS lub DVK ⌀75mm.
- Projektowane przebudowane złącze kablowo-pomiarowe na potrzeby oświetlenia ulicznego.
- Projektowany uziom poziomy układany w wykopie - bednarka FeZn 25x4mm.

**UWAGA:**

1. Pod drogami i zjazdami kable układać w rurach osłonowych np. AROT typu SRS⌀75mm, przy skrzyżowaniach z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach osłonowych np. AROT typu DVK⌀75mm.
2. Przy równoległym układaniu kabli, zachować należy odstępy wg normy N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa | | ul.Okólna 6 62-510 Konin | |
| INWESTOR: | Gmina Miejska Turek | | |
| TEMAT PROJEKTU: | **Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku** | | |
| TEMAT RYSUNKU: | **Projekt zagospodarowania** | | |
| OPRACOWAŁ: | Michał Wojrak | upr. nr GT.6349/2077 w specjalności projektowanie sieciowe | |
| PROJEKTANT: | inż. Stanisław Wajrak | nr ewidencyjny 000/1999/PKOŚ | |
| SPRAWDZAJĄCY: | inż. Artur Szymczak | nr ewidencyjny dr/gaz/ | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Dariusz Rogowski | upr. 2442/94 w specjalności projektowanie informatyczne | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Arkadiusz Chalias | nr ewidencyjny 000/1999/PKOŚ w specjalności projektowanie sieciowe | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Jacek Grodzicki | 1200/1999/PKOŚ | |
| SPRAWDZAJĄCY: | inż. Bogdan Wróblewski | upr. nr 6/0/0/0