



Oznaczenia aparatów	QG1	Q1	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15
Opis	Zasilanie z rozdzielni Rs8 zabezpieczenie F3	Obecność napięcia	Szafa chłodnicza	Gniazda 230V	Chłodziarki podbiatowe	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Kostkarka, kasa fiskalna	Gniazda 230V Ekspres	Zmywarka	<del>Blender, wyciskarka</del> Lodówka, chłodziarka	<del>Zmiękcacz</del> Rezerwa	<del>Ekspres</del> Klimatyzacja jedn. wew.	<del>Młynek</del> Rezerwa	Sterownik saun	Audio/RTV	Klimatyzacja jed. zew.
Moc	11,5 kW		1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	0,2 kW	0,5 kW	1,0 kW	0,5 kW		0,1 kW		0,1 kW	0,1 kW	3,96 kW
Typ kabla	YDYżo 5x6		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YKYżo 5x2,5

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:  
1. SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.  
2. UKŁAD SIECI – TNS.  
3. WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.  
4. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

Uwagi:  
1) Zmiany wrysowano kolorem czarnym.

Na podstawie dokumentacji powykonawczej udostępnionej przez inwestora.

TEMAT:		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Zmiana aranżacji strefy baru i tepidarium na saunach Term Maltańskich	
INWESTOR:		Termy Maltańskie sp. z o.o. UL. Termalna 1 61-028 Poznań	
ADRES BUDOWY		Poznań, ul. Termalna 1	
RYSUNEK		SCHEMAT ROZDZIELNICY Rs83.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI			
BRANŻA	IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ		PODPIS
Elektryka	Mgr inż. Michał Kaczmarek WKP/0388/POOE/13 specjalność sieci i instalacje elektryczne		
DATA OPRACOWANIA		SKALA	NR RYS.
09.2020		- ÷ -	PBW-E-3