LEGENDA:

- Proj. oś jezdni
- Proj. krawędź jezdni
- Proj. krawężnik wystający/na płask
- Istn.kanał odwodnienia (remont+uzup.)
- Proj. jezdnia bitumiczna
- Proj. chodnik z kostki betonowej
- Proj. zatoka postojowa
- Zakres aktualizacji mapy

Km 0+232.73 ul.Krakowska

Km 0+232.14 ul.Kazimierza Wielkiego

Km 0+000 ul.Kazimierza Wielkiego

Km 0+000 ul.Krakowska

Km 0+017.33 Łącznik Nr 6

Km 0+000 Łącznik Nr 6

Km 0+034.17 Łącznik Nr 5

Km 0+000 Łącznik Nr 5

Km 0+075.93 Łącznik Nr 4

Km 0+058.69 Łącznik Nr 4

Km 0+090.42 Łącznik Nr 1

Km 0+097.81 Łącznik Nr 2

Km 0+000 Łącznik Nr 2

Km 0+000 Łącznik Nr 3

Km 0+000 Łącznik Nr

2Kr. K. Wielkiego

Kr. K. Wielkiego

840/15

851

LEGENDA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

- – projektowana linia kablowa niskiego napięcia nN–0,4kV, typu YAKXS 4x35 mm² o długości ok. 1000 metrów (wykop ok. 900 metrów)
- – projektowane słupy oświetleniowe o wysokości H=8 m, wraz z wysięgnikami i oprawami oświetlenia terenu o mocy 55W
- – projektowana rozdzielnica oświetlenia terenu zlokalizowana przy projektowanym złączu kablowo – pomiarowym
- – likwidowany istniejący słup oświetleniowy wraz z miejscem mufowania istniejącej linii kablowej niskiego napięcia nN–0,4kV

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN–0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPEp Ø110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją. W celu ułożenia linii kablowych w ziemi należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP–E–004. Projektowane słupy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia terenu/drogi w dostawie przez producenta wraz z oprawą i prefabrykowanym fundamentem betonowym. Podczas układania linii kablowych należy zachować zapas montażowy wynoszący minimum 10% długości poszczególnych odcinków. Należy wykonać siec uziemiającą z bednarki FeZn 30x4 mm układaną wspólnie z projektowaną linią kablową we wspólnym wykopie, a także każdy słup oświetleniowy musi zostać uziemiony miejscowo (R<5Ω). Szczegóły uzgodnić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem i gestorami sieci. Wszystkie słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się i osunięciem się, poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo – żwirowej. W celu usztywnienia fundamentów słupów oświetleniowych należy zastosować wzmocnienie gruntu piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwróconego stożka (150 kg / m³). Z uwagi na występowanie istniejących linii niskiego napięcia nN–0,4kV i średniego napięcia SN–15kV, w miejscu kalizi z projektowaną przebudową drogi/chodnika oraz projektowanymi liniami kablowymi niskiego napięcia nN–0,4kV należy bezwzględnie zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego o średnicy 110 mm dla linii nN–0,4kV i koloru czerwonego o średnicy 160 mm dla linii SN–15kV, natomiast wszelkie prace ziemne należy wykonać w sposób wyłącznie ręczny bez używania ciężkiego sprzętu mechanicznego. Projektowane linie kablowe na całej długości trasy kablowej układać w rurach ochronnych zgodnie z w/w typami w bezpiecznych odległościach od istniejącego uzbrojenia terenu. Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonywać pod nadzorem gestora Zarządcy Drogi i Rejonu Dystrybucji energii elektrycznej oraz zgodnie z wytycznymi w warunkach przyłączenia.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	APL RAMPA Andrzej Prajsnar PRACOWNIA INŻYNIERSKA 36–221 Blizne 645A, tel.601 171 979
Nazwa zadania:	Rewitalizacja ul.Króla Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej ul.Grunwaldzkiej oraz placów wewnętrzych w Ropczycach
Inwestor:	GMINA ROPCZYCE ul.Krisego 1 , 39–100 Ropczyce
Obiekt:	Drogi gminne i wewnętrzny układ komunikacyjny
Stadium:	Projekt Zagospodarowania Terenu
Branża:	Drogowa z Elektryczną
Projektant branży drogowej:	Podpis:
Projektant branży elektrycznej	Podpis:
Tytuł rysunku:	Plan sytuacyjny
Rys. Nr: 2	Skala rys.: 1:500 Data: czerwiec'2020