

Okablowanie sal Audytoryjnych, Seminaryjnych i Odpraw w budynku CMN GUMed uzgodnione z generalnym wykonawcą obiektu:

1. sale seminaryjne i odpraw:
 - a. kasety podłogowe pod biurkiem wyposażona w - 2 gniazda LAN, 2 gniazda 230V gwarantowane, 2 gniazda 230 V zwykłe,
 - b. połączenie kasety z przestrzenią między sufitową - 2 x peschel \varnothing 37mm lub 1 x peschel \varnothing 50mm
 - c. na stropie nad sufitem podwieszanym na środku pomieszczenia:
wyposażenie - 8 włókien światłowodów SM z pomieszczenia 1/D/13, 2 gniazda LAN, 2 gniazda 230V gwarantowane, 2 gniazda 230 V zwykłe, przewidziana możliwość montażu projektora na suficie
2. sale Bloku Operacyjnego (8 sal):
 - a. w pomieszczeniu, w którym będzie umieszczona szafa sterująca systemem obsługującym daną salę operacyjną 8 włókien światłowodów SM z pomieszczenia 1/D/13
 - b. w szafie rack systemu zintegrowanej Sali operacyjnej: miejsce na moduł transmisji światłowodowej, kabel DisplayPort, 2 kable minijack audio (wejście i wyjście systemu).
3. sale wykładowe / audytorium 2/D/01.1, 2/D/01.2:
 - a. w każdej z dwóch katedr 4 kasety podłogowe, w każdej kasecie 2 gniazda LAN, 2 gniazda 230V gwarantowane, 2 gniazda 230 V zwykłe, 1 x peschel \varnothing 50 mm z pomieszczenia 1/D/03
 - b. Z pomieszczenia 1/D/03 doprowadzone kable do miejsca montażu projektora w każdej Sali (2/D/01.1, 2/D/01.2) (nad sufit podwieszany) 8 skrętek, 2x kabel RG6 50 ohm, ponadto kabel VGA, 4 włókna światłowodowe SM, 2 gniazda LAN, 2 gniazda 230 V zwykłe, 2 gniazda 230V gwarantowane, przewidziana możliwość montażu projektorów na suficie
 - c. Do pomieszczenia 1/D/03 doprowadzić 2 x 8 włókien światłowodów SM z pomieszczenia 1/D/13 (1x8 dla Sali 2/D/01.1 i 1x8 dla Sali 2/D/01.2
 - d. W pomieszczeniu 1/D/03 zasilanie z tego samego źródła co w kasetach podłogowych w salach 2/D/01.1, 2/D/01.2 oraz na tylnych ścianach sal
 - e. Na ściany boczne obu sal (2/D/01.1, 2/D/01.2) wyprowadzone kable do nagłośnienia (skrętki oraz zasilanie)
 - f. Instalacje wykonane kablami światłowodowymi jednomodowymi (SM) oraz skrętką ekranowaną.
 - g. Sterowanie oświetleniem sal wykładowych – pomieszczenia 2/D/01.1 oraz 2/D/01.2 oraz 5/A/68.1 – system „Dali”
 - h. Wszystkie zasilania w kasetach podłogowych i gniazdach przy urządzeniach audiowizualnych oraz w szafie Rack z tego samego źródła i tej samej fazy.
 - i. W Audytoriach zamontowano panele akustyczne, przez panele wyprowadzono elementy do mocowania ekranu oraz nagłośnienia uchwytów oraz projektora.
4. Pomieszczenie 1/D/03 – zaplecze techniczne Audytoriów (za ścianą czołową audytoriów):
 - a. 2 szafy Rack 19” każda dla osobnej Sali wykładowej. Do szaf doprowadzone kable, światłowody i rury peszel z katedry i z sufitu każdej Sali.
 - b. Przy każdej szafie 4 gniazda 230V gwarantowane i 4 gniazda 230V zwykłe, każde z osobnym zabezpieczeniem 16A.