

| |
|--|
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (OŚWIETLENIE) |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |

| | |
|----------------------------------|--|
| INWESTYCJA | PRZEBUDOWA UL. MACZKA W KOŚCIERZYNIE |
| ADRES INWESTYCJI | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KOŚCIERSKI, GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA, UL. MACZKA |
| NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 169/33, 168/36, 167/21, 166/49, 162/64 obr. 005 M. KOŚCIERZYNA |
| OBIEKT | ULICE, ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIE ULIC |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XXV, XXVI |
| INWESTOR | BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA UL. 3-GO MAJA 9A, 83-400 KOŚCIERZYNA |
| WYKONAWCA | Pracownia Projektowa DROGOM mgr inż. Piotr Nykiel ul. Moniuszki 19/38, 83-400 Kościerzyna |
| DATA | Luty 2024 r. |

ZESPÓŁ AUTORSKI

| Branża | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | DATA | PODPIS |
|-----------|------------|----------------------------|---|--------------|--------|
| Elek. Pr. | Projektant | mgr inż. Mirosław Bukowski | 46/Gd/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Luty 2024 r. | |

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego inwestycji „**PRZEBUDOWA UL. MACZKA W KOŚCIERZYNIE**” Województwo Pomorskie, Powiat Kościerski, dz. 169/33, 168/36, 167/21, 166/49, 162/64 obr. 005 m. Kościerzyna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych przedmiotowej inwestycji .

Zakres robót obejmuje :

- prowadzenie linii kablowej zewnętrznej
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych
- Montaż słupów wraz z fundamentami oraz opraw oświetleniowych

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typ) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych , jednakże o takich samych parametrach technicznych oraz za zgodą inspektora nadzoru powołanego przez inwestora .

2 MATERIAŁY.

2.1 Kable zasilające

- YAKXS 4X25mm²
-

2.2 Słupy, oprawy oświetleniowe

- Słup oświetleniowy 8m/oc
- fundament prefabrykowany pod słup
- Wysięgnik ocynkowany h=1m L = 1,5m
- Wysięgnik ocynkowany h=1m L = 2m
- LED M PRO 7675lm 740 RM9 IP66 kl II (52W) - optyka uliczna
- istniejące oprawy LED 40W z demontażu
- przewód YKY 3x2,5mm²

2.3 Mufy , rury ochronne itp

- rura ochronna typu DVR i SRS (HDPE)

2.5 Instalacja uziemień

- FeZn25x4oc

2.6 Odbiór materiałów na budowę.

- Materiały takie jak tablice rozdzielcze, słupy, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom określonym przez nadzór techniczny robót.

3. Sprzęt.

Do wykonania instalacji elektrycznych wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych elektronarzędzi sprawnych i posiadających aktualne badania.

4. Transport.

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

5.1 Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca przedstawi inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

5.1. Instalacje elektryczne zewnętrzne

Instalacje elektryczne zewnętrzne układać w rowach kablowych na głębokości 0,7m.
Przejścia przez drogi kołowe, chodniki prowadzić w rurach ochronnych
Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta.

5.2. Oświetlenie.

Oprawy oświetleniowe mocować na słupach stosując odpowiednie mocowania.

5.3. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych

prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar impedancji pętli zwarciovych;
- pomiar rezystancji uziemień.

6. Kontrola jakości robót.

- (1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4],[5] i przepisów[6]
- (2) Sprawdzenie i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
- (3) -zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
- (4) -właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego
- (5) -załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,
- (6) -wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7.Przedmiar robót.

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny, której należy wykonać na podstawie projektu.

8.Odbiór robót.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
- Odbiory częściowe.
- Odbiory końcowe.
- Odbiory ostateczne.

9.Podstawa płatności.

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót wg punktu 8 i pomiarów pomontażowych.

10.Przepisy związane.

- [1] PN-87/E-90056.Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
- [2] PN-87/E-90054.Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
- [3]N-SEP-E-004.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinilowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
- [4]PN-EN-12464-1/2004.Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
- [5]PN-86/E-05003.01Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Wymagania ogólne.
- [6]Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r.
- [7]PN-EN 61140.Ochrona przeciwporażeniowa.
- [8]PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Projektowanie i budowa.
- [9] CEN/TR 13201-1:2016-02E Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia”