Arkusz 4



YDYżo 3x2,5mm2

E

Napęd okien dachowych
0,1kW/230V
x8

pom. 0.1c



Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
-F0.1, -F0.2, 002261013, VLD01 3p 16A, Rozłącznik bezpiecznikowy	2 szt.
-F1, 002125718, ETIMAT 10 3p B25 10kA, Wyłącznik nadprądowy	1 szt.
-F2, 002131714, ETIMAT 10 1p C10 10kA, Wyłącznik nadprądowy	1 szt.
-F3, 002135716, ETIMAT 10 3p C16 10kA, Wyłącznik nadprądowy	1 szt.
-F4, -F5, 002135714, ETIMAT 10 3p C10 10kA, Wyłącznik nadprądowy	2 szt.
-F6, -F11, -F12, -F15.1, -F15.2, -F15.3, -F26, -F27, -F28, -F29, -F30, -F31, -F32, -F38, -F39, 002121716, ETIMAT 10 1p B16 10kA, Wyłącznik nadprądowy	15 szt.
-F7, -F8, 004648005, MPE25 1,0 A, Wyłącznik silnikowy	2 szt.
-F9, 004648003, MPE25 0,40 A, Wyłącznik silnikowy	1 szt.
-F10, -F24, -F33, -F34, -F35, -F36, -F37, 002173104, KZS-2M B16/0,03 AC, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	7 szt.
-F13, -F14, -F25, 002125716, ETIMAT 10 3p B16 10kA, Wyłącznik nadprądowy	3 szt.
-F15, -F25.1, 002061651, EFI6-P4 AC 25/0.03, Wyłącznik różnicowoprądowy	2 szt.
-F16, -F17, -F18, -F19, -F20, -F21, -F22, -F23, 002173204, KZS-2M B16/0,03 A, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	8 szt.
-H0.1, 002471410, SON-3 ZP, Sygnalizator obecności napięcia z przyciskiem	1 szt.
-K0.2, 002470280, EPF-43, Automatyczny przełącznik faz	1 szt.
-K7, -K8, -K9, 004641023, CE07.10 230V 50/60Hz, Stycznik silnikowy-mini	3 szt.
-OCH, 002440560, ETITEC SM T12 300/25 3+0, Ogranicznik przepięć	1 szt.
-Q1, 004671032, EB2 125/4L 125A 4p, Wyłącznik mocy 4P, 25kA	1 szt.
002471809, TZ-0, Sonda bez przewodu	1 szt.
-K38, 002471801, TER-3A, Termostat analogowy	1 szt.
UE21A0, 300x250mm, univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 300x250mm	1 szt.
UN09A, univers Szyna nośna 1350mm 2szt.	3 szt.
UD22A1, 300x500mm, univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm	1 szt.
UD11F1, 150x250mm, univers N Blok pusty 150x250mm	1 szt.
UK21A3, 300x250mm, univers N Blok do MCCB 160A	1 szt.
UD21B1, 300x250mm, univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x12M 300x250mm	1 szt.
UE22A0, 300x500mm, univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 300x500mm	1 szt.
FZ53B, univers Rama maskująca IP44 1400x800mm	1 szt.
UD32B1, 450x500mm, univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 6x12M 450x500mm	1 szt.
UD22B1, 300x500mm, univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 4x12M 300x500mm	1 szt.
UD21A3, 300x250mm, univers N Blok dla zacisków zasilających 300x250mm	1 szt.
-U1/FP93TN2 + FZ53B IP30/kl. I p/t 1400x800x205mm [WxSxG], FP93TN2, IP44/I, gł. 205mm, univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x800x205	1 szt.

UKŁAD SIECI
TN-S

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SĘDZIÓW I KOTŁOWNIĘ, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU O KAWIARNIĘ.

NR PROJEKTU **417**

ADRES
ul. Kamiennogórska 5, 58-379 Czarny Bór

NR DZIAŁEK
działka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bór

INWESTOR
Gmina Czarny Bór
ul.Główna 18
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O.
ul. Mosiężna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT	mgr inż. Lech Krystek	111/DOŚ/05
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Hanel	167/DOŚ/09

RYSUNEK
Rozdzielnica RG.
Schemat.
Elewacja.

DATA 12.2022
ARKUSZ 5 z 5
BRANŻA IE
ETAPOWANIE PW
NR RYSUNKU 417|PW|IE|00|10|A
NR PROJEKTU ETAPOWA | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | ADNOTACJA