MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

ID zgłoszenia: GD-13.6640.1809.2022

Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Jednostka ewidencyjna: 126103_9 Kraków (miasto)
Obręb: 0009
Obiekt: K. Makuszyńskiego
Sekcje mapy zasadniczej: 7.126.12.22.2.1; 7.126.12.22.2.2
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/7
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH

Data sporządzenia mapy: 22.03.2022r.

Wykonawca:

P.W. JOTTE s.c.
ul. Balicka 100 lok. 41, 30-149 Kraków
tel./fax 012 626-59-34
tel. 0602-722-772, 0-601-546-284
REGON 357194269 NIP 678-27-83-952

GEODETA UPRAWNIONY
Nr. upr. zaw. 16627
mgr inż. Jacek Tężycki

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD-13.6640.1809.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Kraków
Wykonawca prac geodezyjnych	P.W. JOTTE s.c.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GD-13.6640.1809.2022_1_pl z daty 10.05.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Tężycki Nr uprawnień 16627

Niniejszą mapę do celów projektowych sporządzono na podstawie numerycznej mapy zasadniczej, analogowej mapy zasadniczej oraz materiałów otrzymanych z MODGiK w Krakowie.
Granice działek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków.
Nie badano dokładności wyznaczenia granic.
Nie badano służebności gruntowych.
W zakresie opracowania wniesiono MPZP.
W zakresie opracowania nie występują projekty ZUDP.
Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia niż wykazane na mapie.

Zakres aktualizacji mapy

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

WS.1 Oznaczenia terenu

Szkic lokalizacyjny



Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie
Dział Techniczny
33-152 Pogórska Wola 450

Uzgodniono z uwagami
w zakresie określonym w piśmie
znak: OT-DL.420.918.2022.2
z dnia: 27.09.2022

Dział Techniczny
Specjalista
Szymon Janek

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK

X=5550850
Y=7430800

LEGENDA:

- linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać, zgodnie z Uchwałą MPZP
- projektowana linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm² o dł. 172 metrów o dł. trasy kablowej 137 metrów zabezpieczona rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami
- I/32 - I/37 - projektowany słup oświetleniowy parkowy o wysokości H=5 m i projektowaną oprawą LED o mocy 44W typu parkowego, wyposażone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK - ilość: 6 kpl.
- I/13 - istniejący słup oświetleniowy, stanowiący miejsce przyłączenia do sieci, zasilanie z PZ-2274

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm, w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) Ø110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją. W celu ułożenia linii kablowych w ziemi należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004. Projektowane słupy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i oprawami. Podczas układania linii kablowych należy zachować zapas montażowy wynoszący minimum 10% długości poszczególnych odcinków. Należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm układaną równolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R<5Ω). Z uwagi na występowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociągów wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej oraz terenów utwardzonych, wszelkie wykopy w ich pobliżu należy wykonywać wyłącznie w sposób ręczny lub po wcześniejszym wykonaniu przecisku / przewiertu dla projektowanych linii kablowych w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociągów i sieci podziemnych.

Szczególną uwagę oraz ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, obsadzanie fundamentów betonowych słupów i układanie linii kablowych w pobliżu istniejącej sieci rurociągów wod.-kan., gaz oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie kolizje z istniejącymi drzewami oraz terenami utwardzonymi w postaci dróg, placów i chodników należy rozwiązać poprzez wykonanie pod nimi przewiertu sterowanego o średnicy Ø110 mm w celu bezpiecznego ułożenia projektowanej linii kablowej.

We wszystkich słupach oświetleniowych należy ułożyć rezerwową rurę ochronną typu RLØ20 mm, sztywną, celem przyszłościowego ułożenia przewodu zasilającego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV.

Wszystkie słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się i osunięciem się, poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - żwirowej. W celu usztywnienia fundamentów słupów oświetleniowych należy zastosować wzmocnienie gruntu piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwróconego stożka (150 kg / m^3)

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
SAHARAM GROUP Spółka z o. o. Pl. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów KRS 0000688342 NIP 5170383273 REGON 367856691	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.	

Inwestor:	Lokalizacja:	Treść rys.:	Rys.:
Gmina Miejska Kraków Zarząd Dróg Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	ZADANIE NR 1 boczna ul. Makuszyńskiego (kierunek zapora i ul. Podrzecze) jednostka ew. nr: 126103_9 Kraków (miasto) obręb ew. nr: 0009 działki ew. nr: 540, 223	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PZT1
			Stadium: PBW
			Skala: 1:500
			Data: 08.2022

Nazwa zadania: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1KV DLA ZADANIA PN.: „DOŚWIETLENIE NAJNIEBEZPIECZNIEJSZYCH ZAKAMARKÓW W BIEŃCZYCACH"