SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL 42 676 45 72 603 664 411 ADDRESS@GAZ.PL

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM TARGU

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU:
BUDOWLANY

INWESTOR:
GMINA MIASTO NOWY TARG
UL. KRZYWA 1 NOWY TARG 34-400

ADRES INWESTYCJI:
ALEJA TYSIĄCLECIA 37
NOWY TARG

PROJEKTANT:
mgr inż. SŁAWOMIR WOCHNIAK
upr. nr ŁÓD/0419/PWOE/11

	PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. STANISŁAW ŻMIŃKO-GOSYDOR
upr. nr 239/01/WL

RYSUNEK:
SCHEMAT INSTALACJI
SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

DATA:
MAJ 2017

SKALA:

E-18

str.175

Urządzenie kontrolno-sterujace wraz z wyposażeniem 1

klatka schodowa nr 1

7/19

- YnTKSYekw, 2x2x0,8 → klapa oddymiająca sterowanie
- NHXH 3x1,5 FE 180 PH90 → klapa oddymiająca zasilanie
- YnTKSYekw, 2x2x0,8 → silownik okna napowietrzającego sterowanie
- NHXH 3x1,5 FE 180 PH90 → silownik okna napowietrzającego zasilanie
- YnTKSYekw, 2x2x0,8 → silownik drzwi napowietrzających sterowanie
- NHXH 3x1,5 FE 180 PH90 → silownik drzwi napowietrzających zasilanie
- HDGs 6x2x0,8 → linia ręcznych przycisków oddymiania (P1, P2, P3, P4)

zasilanie 230 V z RG-P2

Urządzenie kontrolno-sterujace wraz z wyposażeniem 2

klatka schodowa nr 2

7/18

- YnTKSYekw, 2x2x0,8 → klapa oddymiająca sterowanie
- NHXH 3x1,5 FE 180 PH90 → klapa oddymiająca zasilanie
- HDGs 6x2x0,8 → linia ręcznych przycisków oddymiania (P1, P2, P3, P4)

zasilanie 230 V z RG-P3

7/17 EKS — sterowanie windą

7/16 EKS — sterowanie windą

Urządzenie kontrolno-sterujace wraz z wyposażeniem 3

klatka schodowa nr 3

7/15

- YnTKSYekw, 2x2x0,8 → klapa oddymiająca sterowanie
- NHXH 3x1,5 FE 180 PH90 → klapa oddymiająca zasilanie
- HDGs 6x2x0,8 → linia ręcznych przycisków oddymiania (P1, P2, P3, P4)

zasilanie 230 V z RG-P4

Urządzenie kontrolno-sterujace wraz z wyposażeniem 4

klatka schodowa nr 4

7/14

- YnTKSYekw, 2x2x0,8 → klapa oddymiająca sterowanie
- NHXH 3x1,5 FE 180 PH90 → klapa oddymiająca zasilanie
- HDGs 6x2x0,8 → linia ręcznych przycisków oddymiania (P1, P2, P3)

zasilanie 230 V z RG-P5

7/13 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/12 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/11 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/10 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/9 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/8 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/7 EKS — sterowanie centralą wentylacji TE-W

7/6 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/5 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/4 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/3 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/2 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

7/1 EKS — sterowanie sitownikiem drzwi ewakuacyjnych

HDGs 2x2x1,0 → Linia dozorowa nr 7 (pętla)

Legenda

- optyczna czujka dymu
- optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- czujka optyczno-termiczna
- sygnalizator akustyczny
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- ręczny przycisk oddymiania
- urządzenie kontrolno-sterujące
- klapa p.poż w systemie wentylacji
- 1/1 — nr pętli/nr urządzenia

CENTRALA SSP

zasilanie 230V z RG-P1 — NHXH 3x1,5 FE 180 PH90

YnTKSYekw, 1x2x1,0 → Linia dozorowa nr 1 (pętla) — 1/1 … 1/67

YnTKSYekw, 1x2x1,0 → Linia dozorowa nr 2 (pętla) — 2/1 … 2/82

YnTKSYekw, 1x2x1,0 → Linia dozorowa nr 3 (pętla) — 3/1 … 3/74

YnTKSYekw, 1x2x1,0 → Linia dozorowa nr 4 (pętla) — 4/1 … 4/66

YnTKSYekw, 1x2x1,0 → Linia dozorowa nr 5 (pętla) — 5/1 … 5/101

YnTKSYekw, 1x2x1,0 → Linia dozorowa nr 6 (pętla) — 6/1 … 6/95