KEY PLAN



LEGENDA	
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA	
MSW	MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA MOTOWANA NAD SUFITEM PODWIESZANYM W POBLIŻU GSW
	GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE (GEkw) MONTOWANE WE WSPLNYCH RAMKACH Z POZOSTAŁYM OSPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM
	WYPUST DO PRZYŁĄCZA EKWIPOTENCJALNEGO (PEkw), ZOSTAWIĆ ZAPAS 1M, (ARMATURA SANIT., KONSTR. SUFITU PODW., SZAFY KROSOWE, PODŁOGA ANTYELEKTROSTATYCZNA, ITP.)
	GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA GSW PŁASKOWNIK FeZn 30x4; MALOWAĆ W PASY ŻÓŁTO-ZIELONE MOTOWANA NAD SUFITEM PODWIESZANYM NA SYSTEMOWYCH UCHWYTACH MONTAŻOWYCH

SZCZEGÓŁ MONTAŻOWY INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ



SZCZEGÓŁ MONTAŻOWY INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ W POM. 2 GRUPY



LEGENDA:	
	Przewód ekwipotelcjalny odprowadzający pionowy ułożony do góry wykonany z FeZn 30x4 mm
	Przewód ekwipotelcjalny odprowadzający pionowy ułożony do dołu wykonany z FeZn 30x4 mm
	Wypusty ekwipotencjalne: "Wyp. Ekw." - wypust LgYżo 6mm2 do podłączenia GSW z urządzeniami sanitarnymi "Wyp. Ekw. -Konstr." - wypust LgYżo 25mm2 do podłączenia GSW z główną konstrukcją wsporczą "Wyp. Ekw. - Rozdz." - wypust dla przyłączenia rozdzielnic i innych urządzeń wg. schematów tych rozdzilenic lub urządzeń
	Uziemienie otokowe FeZn 30x4 mm, układane na głębokości 0,8-1,0 m w odległości 1 m od budynku. Uziemienie przyłączyć do istniejącego uzioemienia fundamentowego
	Przewód odprowadzający pionowy ułożony do góry wykonany z DFeZn ∅ 8 mm ułożony pod elewacją w rurce grubościennej PP 28
	Przewód odprowadzający pionowy ułożony do dołu wykonany z DFeZn ∅ 8 mm ułożony pod elewacją w rurce grubościennej PP 28

UWAGI
1. Wypusty oznaczone jako " Wyp. Ekw. - Konstr." należy przyłączyć do głównych elementów konstrukcji stalowej, należy zastosować przewód LgY 16mm2.
2. Dla najniższej kondygnacji, w przypadku pomieszczeń technicznych przylegających do zewnętrznej ściany budynku, należy dokonać połączenia instalacji ekwipotencjalnej z uziomem otokowym budynku.

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
9. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)
10. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

Projektant	mgr inż. Grzegorz Rybak w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr POM/0186/POOE/08	
Opracował	inż. Dariusz Górny	
	inż. Przemysław Kwiliński	
Projektant Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 251/Gd/2002	
Rysował PKW	Zatwierdził GRY	

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

Adres obiektu budowlanego
Bdynki A1, A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwesytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. Ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. LÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
Elektryczna

Tytuł rysunku
Rzut poziomu 0 - Inst. połączeń wyrównawczych - część 2

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:100		07.2019

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240-	IP-	A2-	0 -	DR -	E -	61716	-

2019-09-10 13:58:28 C:\REVIT\240-IP-A2-ZZ-M3-E-00001_l.kowalski.rvt